


## FX-SW5G

# Switch Non PoE 5 Portas

Gigabit 10/100/1000Mbps



## Descrição

Switch Non PoE 4 Portas Downlink e 1 Porta Uplink com função One Key Smart com modos de operação Default, VLAN e CCTV, Plug and Play.

Função CCTV com transmissão 100Mb até 160Mt.

Protecção ESD Nivel 3, 6KV por contacto e 16KV por ar.  
Norma IEC61000-4-2.

Este equipamento pode ser utilizado em **sistemas de monitorização de CCTV, projetos de redes, comunicação de Telefones IP ou Access Point**, entre outras aplicações.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PORTAS DOWNLINK	4 Portas RJ45 10/100/1000Base-T
PORTAS UPLINK	1 Porta RJ45 10/100/1000Base-T
NORMAS DE REDE (NETWORK STANDARDS)	IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X
LARGURA DE BANDA TRANSMISSÃO	10 Gbps
BUFFER DE MEMÓRIA	1 MB
GESTÃO REDES	Não gerenciado
MODO ONE-KEY CCTV	Selector Modos Operação: Default, VLAN e CCTV
FUNÇÕES ADICIONAIS	Comunicação portas downlink 100Mbps até 160 metros unidireccional   Plug & Play
IMUNIDADE ELECTROESTATICA (ESD)	Ar - 6KV   Contacto - 16KV (IEC61000-4-2)
PROTECÇÃO CONTRA RAIOS	6KV (IEC61000-4-5)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Incluída, DC 48V-57V
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (GRAUS)	-10°C a +50°C
<b>DIMENSÕES E PESO</b>	
DIMENSÕES (L X C X A)	122mm x 92mm x 25mm
PESO	1 kg

### REFERÊNCIA

FX-SW5G	Switch Non PoE 5 Portas Downlink RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps
---------	---